



KALU TRACK

spot voor 3-fase 230V stroomrail, QR111, zwart, max. 50W, incl. 3-fase adapter

Draai- en richtbare spot KALU TRACK met passende adapter voor het 3-fase 230V railsysteem. Ontworpen als uitbreiding van de populaire KALU reeks maakt deze rail-spot gebruik van de vormgeving van de productfamilie. Door railadapter en transformator te combineren, wordt het gebruik van laagvolt lichtbronnen op een 230V rail gewaarborgd. Om aan alle verlichtingseisen te voldoen, zijn alternatief uitvoeringen met GX53 fitting evenals met ingebouwde Philips LED-modules voor het 1- en 3-fasesysteem beschikbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	153580
Fitting	G53
Lamp	QR111
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	0
Primaire nominale spanning	230V ~50Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	12 mA/V
Zwenkbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Hoogte	18.0 cm
Diameter	12.0 cm
Nettogewicht	0.323 kg
Brutogewicht	0.509 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	II
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,rail plafond
Wattage	50.0 W
Kleur	zwart
BIG WHITE pagina	358

Aanbevolen lichtbron

560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, dimbaar
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, dimbaar

Bijetten
